

Makita[®]
imt

冲充电式击扳手
TW202D

满足专业人士需求

轻便
紧凑
强力



18V
锂电池

最大紧固扭矩
200 N·m

当拧紧M16（10.9级）高强度螺栓时，
落座后6秒的紧固扭矩

最大紧固扭矩: 200 N·m


当拧紧M16 (10.9级) 高强度螺栓时, 落座后6秒的紧固扭矩

肩带/工具挂钩

方便在高空使用, 也方便转移机动

1/2"(12.7mm)
方形驱动杆

LED 工作灯
具有预点亮和余辉功能



无段变速开关



工具挂钩可以用螺钉快速固定在工具上

18V锂电池供电

可以连接皮带夹



肩带

附件

肩带 (仅TW202D001标配)

部件号 197941-0
(带工具挂钩)



工具挂钩 (仅TW202D001标配)

部件号 197940-2



皮带夹套件

部件号 195779-7



充电时间

18V 锂电池	DC18WA (630823-8)	DC18WB (191W42-4)
	BL1815G1.5Ah (198188-9)	70分钟
BL1820G2.0Ah (191N71-3)	90分钟	105分钟

充电式冲击扳手

TW202D001/Z

- 无段变速
- 电子制动
- 正反转
- 内置工作灯
- 携带箱

最大输出功率	160W
驱动杆	12.7 mm (1/2")
能力	标准螺栓: M8 - M16 (5/16 - 5/8") 高强度螺栓 M8 - M12 (5/16 - 1/2")
回转数 (RPM)	0 - 2,300
冲击数 (IPM)	0 - 3,000
最大扭矩	200 N·m (1,770 in.lbs.)
声压等级	95 dB (A)
声功率	106 dB (A)
振动等级	6.8 m/s ²
体积 (长 x 宽 x 高)	无电池 176 x 79 x 191 mm 使用BL1820G: 176 x 79 x 223 mm
净重	1.5 kg (3.3 lbs.)

TW202D001: 充电器 DC18WB·电池 2.0Ah * 2
TW202DZ: 裸机 (电池、充电器另售) (不含肩带和工具挂钩)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita
牧田(中国)有限公司
www.makita.com.cn



微信公众号



抖音号